

DC 定格電圧品の交流使用可能電圧

1. 交流（商用周波数50 Hz、60 Hzの正弦波）でご利用の場合は、下表に示す使用可能電圧以下としてください。
2. 交流使用可能電圧はAC定格電圧ではありません。
3. DC定格電圧品は電源の一次側では使用しないでください。
4. DC定格電圧品のコンデンサに印加される電圧は、パルス電圧を含めてDC 定格電圧以内としてください。
パルス電流に対する許容値は、商品により異なりますので詳細は納入仕様書をお求めいただき確認をお願いします。
5. 交流使用可能電圧の詳細は納入仕様書をお求めいただくか、お問い合わせ下さい。

| シリーズ | | 定格電圧 [DC] (V) | 交流使用可能電圧 [AC] (V) | |
|---------|------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | Vrms (実効値) | Vp-p (最大最小値) |
| ECHU(X) | ECHU1C(X) | 16 | 11 | 31 |
| | ECHU1H(X) | 50 | 30 | 84 |
| ECHU(C) | ECHU1(C) | 100 | 40 | 113 |
| ECWU(X) | ECWU1(X) | 100 | 40 | 113 |
| | ECWU1(C) | 100 | 40 | 113 |
| ECWU(C) | ECWU2(C) | 250 | 125 | 353 |
| | ECWUC2J | 630 | 250 | 707 |
| | ECWUC2J | 630 | 250 | 707 |
| ECPU(A) | ECPU1C(A) | 16 | 12 | 33 |
| ECQE(F) | ECQE1(F) | 100 | 63 | 178 |
| | ECQE2(F) | 250 | 150 | 424 |
| | ECQE4(F) | 400 | 200 | 565 |
| | ECQE6(F)◆ | 630 | 250 | 707 |
| | ECQE10(F) | 1000 | 400 | 1131 |
| | ECQE12(F)◆ | 1250 | 500 | 1414 |
| ECQE(B) | ECQE2(B) | 250 | 125 | 353 |
| ECQE(T) | ECQE2(T) | 250 | 150 | 424 |
| | ECQE4(T) | 400 | 200 | 565 |
| | ECQE6(T) | 630 | 250 | 707 |
| ECWF(L) | ECWF4(L) | 400 | 141 | 400 |
| | ECWF6(L) | 630 | 223 | 630 |
| ECWF(A) | ECWF2(A) | 250 | 125 | 353 |
| | ECWF2W(A) | 450 | 84 | 240 |
| | ECWFA2J | 630 | 141 | 400 |
| ECWFD | ECWFD2W | 450 | 84 | 240 |
| | ECWFD2J | 630 | 141 | 400 |
| ECWFE | ECWFE2W | 450 | 84 | 240 |
| | ECWFE2J | 630 | 141 | 400 |
| ECWFG | ECWFG60 | 600 | 50 | 141 |
| | ECWFG2J | 630 | 141 | 400 |
| | ECWFG70 | 700 | 141 | 400 |
| | ECWFG80 | 800 | 70 | 198 |
| | ECWFG1B | 1100 | 90 | 255 |
| ECWFJ | ECWFJ80 | 800 | 70 | 198 |
| | ECWFJ1B | 1100 | 90 | 255 |
| ECWH(A) | ECWH8(A) | 800 | 283 | 800 |
| | ECWHA3C | 1600 | 700 | 1980 |
| ECWH(C) | ECWH6(C) | 630 | 223 | 840 |
| | ECWHC3B | 1250 | 450 | 1800 |
| | ECWHC3F | 3000 | 1060 | 3000 |
| ECWH(V) | ECWH10(V) | 1000 | 283 | 800 |
| | ECWH12(V) | 1250 | 354 | 1000 |
| | ECWH16(V) | 1600 | 424 | 1200 |
| | ECWH20(V) | 2000 | 531 | 1500 |
| EZPV | EZPV60 | 600 | 0 | 0 |
| | EZPV70 | 700 | 0 | 0 |
| | EZPV80 | 800 | 0 | 0 |
| | EZPV1A | 1000 | 0 | 0 |
| | EZPV1B | 1100 | 0 | 0 |

◆一部の品番につきましては生産終息品となります。